



## Brugervejledning porttelefon - varenr. 5000.0520

**Kapacitet 9999 lejligheder/koder.**

### **Teknikerkode/ adgang til menu - programmering**

Tast 00009876 + # (standard).

Det anbefales at ændre koden, således at kun de personer det måtte være relevant for kender koden.

### **Slet teknikode/ændre teknikerkode**

*OBS: De første 4 cifre skal være 0000.*

1. Tast teknikerkode + # (00009876# standard)
2. Tast 00002580 + # (hvis man ønsker at koden skal være 2580)
3. Tast 90 + # (for at forlade menu)

### **Opret en kode pr. lejlighed til at låse gadedøren op med**

*OBS: Man kan benytte en kode til at låse gadedøren op. Denne kode skal være på 8 cifre. Koden starter altid med lejlighedsnummeret, på den måde vil lejlighed 101 have en kode der kommer til at hedde 0101XXXX + #.*

1. Tast teknikerkode + # (00009876# standard)
2. Tast 01011111 + # (for kode 1111 til lejlighed 101)
3. Tast 01022222 + # (for kode 2222 til lejlighed 102)
4. Forsæt med næste eller tast 90 + # (for at forlade menu)

*OBS Adresseringen skal starte ved nummer 0100 som minimum. Da man ellers ikke kan vælge en personlig kode.*

### **Slet en lejligheds personlige kode til at låse gadedøren op med**

1. Tast teknikerkode + # (00009876# standard)
2. Tast 01010000 + # (for at slette kode til lejlighed 101)
3. Tast 90 + # (for at forlade menu)

### **Ring til lejlighed**

Lejlighed 101: Tast 101 + # (Herefter vil monitor eller telefon i lejligheden bliver ringet op).

Lejlighed 102: Tast 102 + #



**SSI Huset/Svane Electronic ApS**  
Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang  
Tel. 70253010 – mail [ssi@svane-el.dk](mailto:ssi@svane-el.dk) – [www.svane-el.dk](http://www.svane-el.dk)

